

## Řídicí jednotka KPS ZaSU 02



 **ORZO** security, spol. s r.o.

Poděbradova 3264/73, 702 00

OSTRAVA, tel.: 596243503

e-mail: [orzo@orzo.cz](mailto:orzo@orzo.cz)

<http://www.orzo.cz>

## Úvod

Řídící jednotka KPS ZaSU 02 slouží k ovládání systému Vizual Kontrol pomocí čteček bezkontaktních karet. Jednotku lze použít pro ovládání dvou nezávislých míst pomocí dvou nezávislých čteček, nebo jednoho místa s dvěma čtečkami. Jednotka obsahuje vnitřní paměť na čísla karet a historii. Řídící jednotka umožňuje více režimů činnosti (Hlídaní otevření dveří bez přiložené karty, zabránění přístupu pokud je skupina zapnutá atd..). Jednotky lze kombinovat na datové lince RS485 do celkového počtu 16 adres s klávesnicemi LCD , ústřednami EZS ZaSU 1Plus a koncentrátory ZaSU 22.

Napájení jednotky ZaSU 02 může být použito z ústředny ZaSU 1Plus nebo z externího napájecího zdroje.

## Technické parametry

- **komunikační linka:** RS485
- **na lince zabírá dvě adresy**
- **software:** "Vizual Kontrol"
- **rozměr krabice:** 162x270x45 mm (v x š x h)
- **napájení:** 10,5 - 15VDC / 80mA + 15mA na jedno seplé relé
- **rozsah pracovních teplot:** -20 až +50 °C
- **reléové výstupy:** 2 , max. spínaný proud 1A/30VDC, 0,5A/125VAC
- **tranzistorové výstupy:** max. spínaný proud 100mA
- **typ čteček:** Indala wiegand (26bit), SIDM1 wiegand (32bit), Mifare wiegand (34bit)



Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen spolu s ostatním domácím odpadem. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Okamžité třídění a recyklace odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.